

10A

Nennstrom: 10A

Nennspannung: 1000 V DC

Prüfspannung: 6000V (50Hz;1 min)

Überspannungskategorie: CATIII

Kontaktwiderstand des Steckers von Plug Steckverbinder: 1m Ω

Steckkraft / Auszugskraft: $\leq 50\text{N}$ / $\geq 50\text{N}$

Kontaktmaterial: Kupfer; Versilbert

Isoliermaterial: PPO

Schutzart: IP2*/IP67

Brandschutzklasse: UL94-V0

Sicherheitsklasse: II

geeigneter Steckverbinder: Steckverbinder

Sicherung kann ersetzt werden

Temperaturbereich: -40 bis +125 ° C

15A

NennstromRated Current: 15A

Nennspannung: 1000 V DC

Prüfspannung: 6000V (50Hz;1 min)

Überspannungskategorie: CATIII

Kontaktwiderstand des Steckers von Plug Steckverbinder: 1m Ω

Steckkraft / Auszugskraft: $\leq 50\text{N}$ / $\geq 50\text{N}$

Kontaktmaterial: Kupfer; Versilbert

Isoliermaterial: PPO

Schutzart: IP2*/IP67

Brandschutzklasse: UL94-V0

Sicherheitsklasse: II

geeigneter Steckverbinder: Steckverbinder

Vesicherung kann ersetzt werden

Temperaturbereich: -40 bis +125 ° C

20A

Nennstrom: 20A

Nennspannung: 1000 V DC

Prüfspannung: 6000V (50Hz;1 min)

Überspannungskategorie: CATIII

Kontaktwiderstand des Steckers von Plug Steckverbinder: 1m Ω

Steckkraft / Auszugskraft: $\leq 50\text{N}$ / $\geq 50\text{N}$

Kontaktmaterial: Kupfer; Versilbert

Isoliermaterial: PPO

Schutzart: IP2*/IP67

Brandshutzklasse: UL94-V0

Sicherheitsklasse: II

geeigneter Steckverbinder: Steckverbinder

Vesicherung kann ersetzt werden

Temperaturbereich: -40 bis +125 ° C

30A

Nennstrom: 30A

Nennspannung: 1000 V DC

Prüfspannung: 6000V (50Hz;1 min)

Überspannungskategorie: CATIII

des Steckers von Plug Steckverbinder: 1m Ω

Steckkraft / Auszugskraft: $\leq 50\text{N}$ / $\geq 50\text{N}$

Kontaktmaterial: Kupfer; Versilbert

Isoliermaterial: PPO

GARANTIE

Zubehöre

Schutzart: IP2*/IP67

Brandschutzklasse: UL94-V0

Sicherheitsklasse: II

geeigneter Steckverbinder: Steckverbinder

Versicherung kann ersetzt werden

Temperaturbereich: -40 bis +125 ° C

1-Jahr Materialsgarantie



This manual is provided courtesy of **RV Tech Cheat Sheet**



Professional resources for the whole RV industry — free.

We put manuals, wiring diagrams and hard-won tech knowledge in every technician's hands, so repairs get done right the first time, techs work faster, and RV owners everywhere get better service.



rvtechcheatsheet.com/manuals

Find thousands more RV manuals, wiring diagrams and parts lists

RV techs: share fixes, ask questions and learn from each other.

Join our free Facebook group →



Follow proper safety practices. If in doubt, consult a professional RV technician.